

Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power SI30A5QLX



*Шановний покупець! Дякуємо за те,
що обрали продукцію торгової марки
Sigma mobile!*




Перед початком користування пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте керівництво для забезпечення належного користування виробом та запобігання його пошкодженню.

Портативний зарядний пристрій (або універсальна мобільна батарея – УМБ) ідеальний для зарядки пристроїв з роз'ємами USB та Type-C в дорозі, починаючи з відпусток і закінчуючи діловими поїздками й щоденною дорогою на роботу. Цей тонкий і легкий блок живлення поставляється поперечно зарядженим, його корпус вкритий покриттям, що захищає від подряпин, та завдяки якому пристрій зручно тримати в руках та носити з собою. Потужний літій-полімерний акумулятор ємністю 30000 мАг заряджає більшість пристроїв до 6 разів і оснащений LED дисплеєм, що дозволяє слідувати за процесом зарядки. Куди б ви не пішли, портативний зарядний пристрій забезпечує швидке, зручне й надійне заряджання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ.

Портативний зарядний пристрій 30000 мАг – 1 шт
Кабель USB → Type-C – 1 шт
Кабель Type-C → Type-C – 1 шт
Інструкція користувача – 1 шт
Гарантійний талон – 1 шт

ОПИС ПРИСТРОЮ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідні параметри:
Type-C 1/2: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А
Вихідні параметри:
Type-C 1/2: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А
USB1/2: 4.5В/5А, 5В/4.5А, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А
Загалом: PD65Вт* (Макс), QC22.5Вт (Макс)
Матеріал корпусу: АБС пластик
Батарея: Акумуляторна літій-полімерна
Ємність: 30000 мАг
Дисплей: LED цифровий
* 65Вт при заряджанні сумісних ноутбуків

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ


Примітка: Ваш портативний зарядний пристрій попередньо заряджений і готовий до використання. Для коректного відображення рівня заряду рекомендуємо перед першим заряджанням УМБ повністю її розрядити.

Швидкий тест на рівень заряду: щоб перевірити рівень заряду акумулятора УМБ, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та дійте згідно з діаграмою на наступній сторінці.

Заряджання через адаптер змінного струму
За допомогою зарядного кабелю USB>Type-C, який є в комплекті, підключіть зарядний пристрій (через порт Type-C) до настінного адаптера змінного струму (порт USB).

Заряджання через роз'єм USB ПК
За допомогою кабелю USB>Type-C з комплекту підключіть зарядний пристрій (через порт Type-C) до комп'ютера чи ноутбука (порт USB). Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 4,5 годин (при використанні зарядного пристрою 65W).

Примітка: для прискорення процесу заряджання УМБ рекомендуємо використовувати зарядний пристрій з підтримкою протоколів швидкого заряджання PD або QC. Після початку процесу зарядки цифровий дисплей буде блимати. Після завершення процесу заряджання цифровий дисплей перестане блимати.



Примітка: Після повної зарядки портативний зарядний пристрій ємністю 30000 мАг може зарядити більшість пристроїв до

6 разів. Кількість зарядів залежить від ємності акумулятора вашого пристрою та віку/стану зарядного пристрою.

ЗАРЯДЖАННЯ ВАШОГО СМАРТФОНА, АБО ІНШОГО ПРИСТРОЮ ВІД УМБ

Примітка: Для найкращої роботи переконайтеся, що ваша УМБ повністю заряджена. Інструкції щодо заряджання див. на попередній сторінці.

1. Підключіть один кінець USB-кабелю (наприклад, кабелю USB > Type-C або оригінального кабелю від вашого пристрою) до вашого телефону/пристрою, а роз'єм USB-A — до зарядного пристрою.
2. Увімкніть УМБ, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Процес зарядки почнеся негайно. Час зарядки залежить від пристрою (ваш пристрій повинен відображати прогрес).
3. Коли ваш пристрій повністю зарядиться, від'єднайте його.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не бийте та не тисніть на УМБ гострими чи важкими предметами. Сильні удари та спроби проткнути пристрій можуть призвести до незворотних пошкоджень пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо на нього попала будь-яка рідина, або якщо він помітно мокрий/вологий.
- УМБ слід заряджати під наглядом дорослих. Ніколи не залишайте пристрій з дітьми без нагляду.

- Не забувайте вимкати пристрій, коли він не використовується.
- Не піддавайте пристрій впливу надзвичайно високих або низьких температур або високого тиску. Уникайте впливу прямих сонячних променів або вогню та не залишайте в гарячих місцях, наприклад, всередині гарячого автомобіля.
- Вплив високих температур може призвести до нагріву акумулятора, його підпалення або вибуху. Таке використання також може призвести до втрати продуктивності або скорочення тривалості життя акумулятора.
- Не намагайтесь в будь-який спосіб розібрати чи модифікувати пристрій. Це припинить дію гарантії.
- Негайно припиніть використання, якщо під час заряджання або зберігання акумулятор виділяє незвичайний запах чи дим, відчувається гарячим на дотик, змінює колір чи форму або виглядає ненормально.
- Якщо це все-таки станеться, зверніться до служби підтримки клієнтів Sigma mobile.
- УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

УВАГА! ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНИЙ АКУМУЛЯТОР

Літій-полімерні акумуляторні батареї можуть нагріватися, спалахувати чи вибухати через зловживання пристроєм; це може призвести до серйозних травм користувача. Уважно дотримуйтесь усіх інструкцій, щоб подати про безпечну роботу вашого портативного зарядного пристрою. Якщо у вас виникли запитання чи занепокоєння щодо експлуатації чи заходів безпеки, перелічених вище, не соромтесь звертатися до нашої служби підтримки клієнтів.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПЕРЕРОБКУ!

Задля уникнення потраплення важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відправлений акумуляторний батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.